

Link do produktu: <https://www.a-hobby.pl/miernik-universalny-dt9205a-p-5139.html>



Miernik uniwersalny - DT9205A

Cena	39,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	18957
Kod EAN	5900804118060

Opis produktu

Opis

Miernik **DT-9205A** to wysokiej jakości, produkt służący do pomiarów w układach przemysłowych i laboratoriach. Mierniki charakteryzuje się estetycznym wykonaniem, mocną obudową oraz bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Uniwersalna konstrukcja dostarczają użytkownikowi możliwości dopasowania miernika do rzeczywistych – często nieprzewidzianych – warunków pomiarowych. Kształt obudowy, pozwala na wygodny chwyt, a obrotowe pokrętko pozwala na szybki wybór potrzebnej nam opcji. Duży czytelny wyświetlacz ułatwia odczyt wyniku pomiaru.

Specyfikacja:

- Napięcie DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0,8%□5)
- Napięcie AC: 200mV/2V/20V/200V/750V ±(1,0%+5)
- Natężenie prądu stałego DC: 20µA/200µA/2000µA/20mA/200mA/2A/20A ±(2,0%+2)
- Natężenie prądu przemiennego AC: 20µA/200µA/2mA/20mA/200mA/2A/20A ±(2,0%+3)
- Rezystancja: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ ±(1,0%+4)
- Pojemność: 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF +/- (4%+5)
- Test hFe tranzystorów: TAK
- Akustyczny tester ciągłości: TAK
- Test diody: TAK
- Wyświetlacz: LCD, regulowany
- Zasilanie: bateria 9V
- Częstotliwość próbkowania: 2 razy na sekundę
- Metoda pomiaru: przetwornik A/D double integral
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu: na ekranie tylko cyfra "1"
- Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza
- Temperatura przechowywania: -10-50 stopni Celsjusza
- Sygnalizacja rozładowanej baterii: na ekranie ikona baterii
- Wymiary produktu: 190x90x33mm
- Waga produktu: 227g
- W zestawie: miernik, baterie, niezbędne przewody